



Уральский Банк
реконструкции и развития

Инструкция для настройки работы терминала IPP 320 с кассой «Эвотор»



НА ТЕРМИНАЛЕ УСТАНОВЛЕНО ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NEWWAY

Бесконтактный
ридер

Графический
экран

Ридер
магнитных
карт

Клавиши
навигации

Клавиатура.
Активные
клавиши

Точка

Функциональная
клавиша «F»

Stop (Отмена)

Enter (OK)

Ридер
чиповых карт

Clear (Редактировать)



Подключение POS-терминала к кассе «Эвотор»

В комплекте с POS-оборудованием должен быть кабель USB, который уже подключен к POS-терминалу. При помощи кабеля USB подключите терминал в любой свободный USB разъем кассы «Эвотор». В момент подключения касса может оставаться во включенном состоянии.

ВНИМАНИЕ! Если по факту загрузки терминала на экране будет отображена надпись «Ожидание подключения к кассе», необходимо сразу перейти к настройке «Эвотор» (см. раздел «Подготовка «Эвотор»»). В иных случаях – выполните настройку терминала.

НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ С КАССОЙ «ЭВОТОР»

1. Включите кассу «Эвотор». Дождитесь загрузки.
2. Перезагрузите терминал путем нажатия клавиш «Точка» и «Clear (Редактировать)».
3. При включении, на экране терминала будет отображен следующий текст:
«Для настройки работы с кассой, нажмите «F»

ВНИМАНИЕ! Во время отображения текста необходимо нажать клавишу «F». В случае успешного нажатия клавиши «F», терминал войдет в меню "Настройка работы с кассой» (переходите к п.4); в иных случаях – необходимо повторить последовательность действий с п.2 настоящего раздела.

4. Кнопками навигации выберите¹ пункты «Настройка» -> «Интерфейс» -> «Канал», в предложенных вариантах выберите пункт «USB PCL»² и подтвердите его нажатием клавиши «Enter (OK)».
5. Нажмите на клавишу «Stop (Отмена)».
6. Выберите пункт «Диалоги на кассе», в нем выберите «нет».
7. Выберите Пункт «Печать» -> «Ширина чека» -> на клавиатуре введите «36» -> нажмите «Enter (OK)».
8. Нажмите красную клавишу «Stop (Отмена)» несколько раз до вопроса «Сохранить?», выберите «Да» и подтвердите нажатием на клавишу «Enter (OK)».
9. Терминал перезагрузится и будет готов к подключению к кассе.

¹ Подтверждение выбора пункта осуществляется нажатием клавиши «Enter (OK)».

² Если пункт USB PCL отсутствует, обратитесь в банк по горячей линии – 8 800 700-59-59.

ПОДГОТОВКА «ЭВОТОР»

ВНИМАНИЕ! Для подключения терминала к кассовому аппарату Эвотор, необходимо загрузить драйвер (библиотеку) из магазина приложений "Эвотор" (market.evotor.ru).



Все категории > Платежи и банковские карты

Драйвер для работы с POS терминалами Ingenico

Рейтинг: 0

[Оставить отзыв](#)

2 500 руб.

[ОТКРЫТЬ](#)

1. Включите «Эвотор». Дождитесь полной загрузки.
2. Перейдите в пункт «Оборудование» -> выберите терминал по умолчанию «Автономный».
3. Удалите все банковские терминалы кроме «Автономного».
4. Перейдите в пункт «Оборудование» -> выберите пункт «Добавить банковский терминал».
5. Выберите «Драйвер ingenico».
6. Выберите подключаемое устройство «usb...». Настройка происходит автоматически.
7. Перезагрузите «Эвотор».
8. После перезагрузки перейдите в «Оборудование» -> выберите терминал по умолчанию «Драйвер Ingenico».
9. Перейдите в настройки «Драйвера Ingenico», в пункте «Действие при закрытии смены» выберите «Закрытие дня».

Терминал готов к работе.

Если у вас возникли сложности, позвоните в службу поддержки бизнеса 8 800 700-59-59 (звонок бесплатный)