

Схема подключения предустановленного терминала торгового эквайринга УБРиР

Этап 1. Оформление

Шаг 1: Заключение договора на услугу «Торговый эквайринг» по стандартной схеме (см. Y:\HOME\DRKK\Confirm documents\Эквайринг\Торговый эквайринг\Схема взаимодействия)

Шаг 2: Запись серийного номера терминала (находится под крышкой терминала) в специальном поле заявки на обслуживание предприятия

Через 3 рабочих дня после подачи заявки!

Клиент зарегистрирован. ТП получено уведомление от сотрудника группы сопровождения эквайринга. ТП выполняет проверку работоспособности терминала и передает клиенту

Этап 2. Пробное подключение

Шаг 3: Выбор типа связи терминала с банком

Ethernet (интернет проводной)

GPRS стационарный
(от сети 220В)

GPRS мобильный

Подключаем кабель Ethernet

Вставляем sim-карту (предоставленную клиентом или любую иную, имеющуюся в наличии) с подключенной услугой GPRS и положительным балансом, необходимым для выхода в интернет в соответствующий разъем терминала

Включаем терминал в розетку 220В

Включаем терминал зеленой кнопкой

Ждем полной загрузки терминала, до появления логотипа банка

На терминалах, работающих через sim-карту, пиктограмма телефонной трубки, меняет свое положение. При подключении к интернету принимает вертикальное положение

Этап 3. Загрузка параметров

Шаг 4: Нажимаем цифру 2, выбираем пункт «Тест Связи»

На дисплее появилась надпись
«Готово»

На дисплее появилась надпись
«Соединение!», «Ошибка» или «Нет связи»

Шаг 5: Нажимаем цифру 2, выбираем пункт «TMS» - ждем завершения загрузки, надпись **«Готово»**

Обращаемся в службу технической поддержки
Банка по тел. **8-800-1000-200**

Шаг 6: Нажимаем цифру 2, выбираем пункт **«Загрузка параметров»** - **«Готово»**

Шаг 7: Проводим **тестовую операцию**, проверяем данные на чеке (операция покупки на сумму не менее 1 руб. и операция отмены).

Если данные на чеке не верны!

Данные на чеке верны!
Терминал готов к работе!